SANDNES ENERGI AS Hoveveien 9 4300 SANDNES Tlf.: 51 66 60 40 Fax.: 51 66 60 85

Anleggsadresse: Stubben 7
Anlegg nr.: 102 0338 001 001-002 (002)
Fordeling: _____
Ferdigmeldingsskjema nr.: 060 1995
Jordelektrodens overgangsmotstand mot jord: _____ ohm.

Inntakspunkt-data oppgis av elverket

Fordelingssystem: x IT ____ TN-C ____ TN-S
Spenning: 230 V
Ik3 max. 6 kA cos φ 0,8
Ik2 min. 1,5 kA cos φ 0,9
Jordslutningsstrøm 600 mA

KV = Kortslutningsvern
OV = Overbelastningsvern

Kurs nr	1 3 fase	Ib	Kabel ledning	Kabellengde	Forlegningsmåte	Korreksjonsfaktorer, tab.: 52D1	52D2	Bel. evne Iz	1,45xIz	Vern type	Merkeverdi In	Høyeste prøvestrøm I_2	Høyeste kortsl. strøm Ik max	Laveste kortsl. strøm Ik min.	Momentan utkobling I_5	Er Ik min > I_5 kreves ikke disse poster utfylt: $I^2t <$	K^2S^2	Tabell 41A: Max Utkobl. tid	Tabell 41A: Forv-berør. spenn.	Spenningsfall % ΔU	Jordfeilbryter mA	Merkn.
KV																						
OV																						
1	3																				30	HOVEDBRYTER ABB T3L4
2	3																				30	HOVEDBRYTER ABB E273
3	3	25	3x16mm²+7 PN	7	A	—	—	31	44,95	S263-B25	25	36,25	*	998	125						30	ABB S263 B25
4	1	13	2x1,5mm²+7 PN	23	A	—	—	15	21,75	S262-B13	13	18,85	*	253	65					<4%	30	ABB S262 B13
5	1	13	2x1,5mm²+7 PN/PR	20	A	—	—	15	21,75	S262-B13	13	18,85	*	253	65					<4%	30	ABB S262 B13
6	1	16	2x2,5mm²+7 PN	37	A	—	—	20	29,0	S262-B16	16	23,2	*	256	80					<4%	30	ABB S262 B16
7	1	16	2x2,5mm²+7 PN/PR	21	A	—	—	20	29,0	S262-B16	16	23,2	*	314	80					<4%	30	ABB S262 B16
8	1	13	2x1,5mm²+7 PN	24	A	—	—	15	21,75	S262-B13	13	18,85	*	245	65					<4%	30	ABB S262 B13
9	1	15	2x1,5mm²+7 PN	15	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	353	75					<4%	30	ABB S262 B15
10	1	16	2x2,5mm²+7 PN	8	A	—	—	20	29,0	S262-B16	16	23,2	*	197	80					<4%	30	ABB S262 B16
11	1	15	2x1,5mm²+7 PN	21	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	273	75					<4%	30	ABB S262 B15
12	1	15	2x1,5mm²+7 PN	8	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	536	75					<4%	30	ABB S262 B15
13	1	25	2x4mm²+7 PN	7	A	—	—	26	37,7	S262-B25	25	36,25	*	889	125					<4%	30	ABB S262 B25
14	1	15	2x1,5mm²+7 PN	5	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	536	75					<4%	30	ABB S262 B15
15	1	15	2x1,5mm²+7 PN	10	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	630	75					<4%	30	ABB S262 B15
16	1	15	2x1,5mm²+7 PN	4	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	763	75					<4%	30	ABB S262 B15
17	1	15	2x1,5mm²+7 PN	7	A	—	—	15	21,75	S262-B15	15	21,75	*	580	75					<4%	30	ABB S262 B15
18	1	13	2x1,5mm²+7 PN	24	A	—	—	15	21,75	S262-B13	13	18,85	*	245	65					<4%	30	ABB S262 B13
19	1	16	2x2,5mm²+7 PN	8	A	—	—	20	29,0	S262-B16	16	23,2	*	197	80					<4%	30	ABB S262 B16
20	1	16	2x2,5mm²+7 PN	4	A	—	—	20	29,0	S262-B16	16	23,2	*	913	80					<4%	30	ABB S262 B16

* ALLE AUTOMATSIKRINGER HAR BRYTEEVNE PÅ 10 kA I 230 V IT-NETT